

Rad tlačiarňí HP LaserJet Pro M402



Impozantná rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.

Výkon tlače a robustné zabezpečenie prispôsobené vášmu štýlu práce. Táto agilná tlačiareň dokončí svoju prácu rýchlejšie a poskytuje komplexné funkcie zabezpečenia, ktoré chránia pred hrozbami.¹ Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence vám poskytnú viac výtlačkov.²



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

Hlavné body

- Až 38 str./min A4 (ČB)
- Tlač prvej strany z režimu spánku/Auto-Off za 8,1 sekundy
- Rýchla obojstranná tlač: 30 obr./min
- Pripojenie ku gigabitovej sieti Ethernet
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- Tlač s kódom PIN cez voliteľný kľúč USB
- Voliteľný zásobník na 550 listov
- Voliteľná čierna kazeta s vysokou výťažnosťou 9 000 strán

Rýchla tlač. Silná ochrana.

- Vezmite výtlačky a choďte – bez čakania. Toto zariadenie sa prebúdz a tlačí vysokou rýchlosťou.¹
- Urýchlite spracovanie viacstranových dokumentov s rýchlou obojstrannou tlačou.¹
- Tlačte bezpečne od spustenia až po vypnutie vďaka bezpečnostným funkciám, ktoré chránia pred komplexnými hrozbami.

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte za svoje peniaze čo najviac výtlačkov – s originálnymi čiernymi tonerovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou a funkciou JetIntelligence.²
- Spoločte sa na konzistentné výsledky pri vysokých rýchlostiach s precíznym čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanými tonerovými kazetami môžete hneď tlačiť. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.

Úspora energie a jednoduchá správa úloh

- Šetrite energiu s technológiou HP Auto-On/Auto-Off.³
- Tlačte s nižšou spotrebou energie vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.⁴
- Maximálne využite priestor v kancelárii s tlačiarňou, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu štýlu práce.
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nevyhnutných funkcií na správu.⁵

Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchej mobilnej tlače

- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁶
- Jednoduché nastavenie, tlač a zdieľanie pomocou zabudovaného sieťového rozhrania Ethernet.



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne

1. 2-riadkový ovládací panel LCD
2. Tlačidlo uvoľnenia predných dvierok (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
3. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
4. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
5. Výstupný zásobník na 150 listov
6. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
7. Automatická obojstranná tlač
8. Port USB na ukladanie úloh a tlač s kódom PIN
9. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
10. Port Ethernet
11. Zadné dvierka (na prístup k tlačovej dráhe)
12. Protiprachový kryt pre zásobník 2 – otvára sa po vložení papiera formátu A4



Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Číslo produktu	C5J91A	C5F93A
Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, zásobník 2 na 1 250 hárkov	Áno	Áno
Zásobník 3 na 550 listov	Voliteľné	Voliteľné
Rýchlosť tlače, A4	Až 38 str./min.	Až 38 str./min.
Obojstranná tlač, A4	Automaticky: až 30 obr./min.	Ručná
Pamäť	256 MB	128 MB
Sieť	Zabudované pripojenie 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet	Zabudované pripojenie 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet
Mobilná tlač	HP ePrint, AirPrint, certifikát Mopria, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, certifikát Mopria, Google Cloud Print™ 2.0
Zadný hosťateľský port USB umožňujúci ukladanie úloh a tlač s kódom PIN	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo	D9P29A Podávač/zásobník HP LaserJet Pro na 550 listov
Doplňky	CF226A Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán
	CF226X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán
Servis a podpora	U8TM2E – podpora hardvéru tlačiarní HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
	U8TM5E – služba výmeny tlačiarní HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
	U8TM6E – služba servisu hardvéru tlačiarní HP LaserJet M402 s možnosťou vrátenia, 3 roky
	U8TM7PE – pozáručná podpora hardvéru tlačiarní HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
	U8TM8PE – pozáručná služba výmeny tlačiarní HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
	U8TM9PE – pozáručná služba vrátenia tlačiarní HP LaserJet M402, 1 rok

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Číslo produktu	C5J91A	C5F93A
Funkcie	Tlač	Tlač
Ovládací panel	Dvojiadkový podsvietený grafický displej LCD; Tlačidlá (OK, Ponuka, Zrušiť, Späť); Indikátory LED (upozornenie, pohotovostný režim)	
Tlač		
Technológia tlače	Laser	
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 30 obr./min.	
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,7 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 8,1 sekundy	
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): HP FastRes 1200; Technológia: Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Mesačná zaťažiteľnosť ³	Až 80 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán⁴: 750 až 4 000	
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType	
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, Ľavý: 4 mm, Pravý: 4 mm	
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)	Ručná (podpora ovládača zaistená)
Rýchlosť procesora	1200 MHz	
Konektivita		
Štandardné	1x vysokorychlostný port USB 2.0; 1x hostiteľský port USB; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T	
Bezdrôtová	Nie	
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie	
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, HP ePrint; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia protokolu IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (pripojenie v nastavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa zabezpečenia SSL a certifikátov; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, sťahovanie firmvéru cez FTP	
Použitelnosť v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)	
Pevný disk	Žiadne	
Pamäť	Štandardné: 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash; Maximum : 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash	Štandardné: 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; Maximum : 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash
Manipulácia s papierom		
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: 3	
Typy médií	Papier (obyčajný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, hlavičkový, predtlačný, perforovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, priehľadné fólie	
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastné veľkosti; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastné veľkosti	
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 150 listov Voliteľný vstup: Voliteľný tretí zásobník na 550 listov	
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 175 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m ²	
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 250 Zásobník 3: Listy: 550 Maximum: Až 900 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 75 hárkov Maximum: Až 150 listov	
Kompatibilné operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom Universal Print Driver (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Mac OS (ovládače tlače HP sú k dispozícii na stránke HP.com a v obchode Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilné operačné systémy (ovládače ako súčasť operačného systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, manuálna inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné operačné systémy: UNIX	

Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Číslo produktu	C5J91A	C5F93A
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32- a 64-bitový (SP1/SP2) Standard/ Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 a SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre systémy Linux; NetWare 6.5/SP8; Klientsi Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 a Win 8 (32- a 64-bitové vydania), Novell iPrint Client v5.4 pre systém Win XP (32- a 64-bitové vydania)	
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8 (32-bitový a 64-bitový), Windows 7 (32-bitový a 64-bitový): Procesor 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém) alebo 2 GB RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitová verzia): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): 64-bitový procesor 1 GHz (x64), 2 GB pamäte RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, prístup internet, port USB, 1 GB voľného miesta na pevnom disku, hardvér kompatibilný s operačným systémom (hardvérové požiadavky k jednotlivým operačným systémom nájdete na stránke http://www.apple.com)	
Zahrnutý softvér	Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, štúdia vylepšenia produktov HP, prekonfigurovanie zariadenia HP, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Windows 8: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka, prekonfigurovanie zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Mac OS: Úvítacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.hp.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)	
Správa zabezpečenia	Vstavaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií, zmena spoločného hesla SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, bezpečné spúšťanie	
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP	
Rozmery a hmotnosť		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ⁵	Minimálne: 381 x 357 x 216 mm; Maximium: 381 x 634 x 241 mm	
Rozmery balenia (Š x H x V)	443 x 274 x 464 mm	
Hmotnosť tlačiarne	8,58 kg	
Hmotnosť balíka	11,36 kg	
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti	
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti	
Akustika ⁶	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)	
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotreba: 591 W (tlač), 6,1 W (pohotovostný režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,54 kWh/týždeň (Energy Star), 1,40 kWh/týždeň (Blue Angel); Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania	
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off	
Certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (trieda B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Splňa normu ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402n; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštaláčny leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel
Obsah balenia	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka Úvodné informácie; Inštaláčny sprievodca; Informačný leták; Sprievodca k záruke; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402n; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštaláčny leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel
Záruka	Záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o oceňovaných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti nájdete na stránke http://www.hp.com/support.	

Poznámky

- ¹ Na základe interného testu rýchlosti vytlačenia prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače, ktorý spoločnosť HP vykonala v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- ² Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X pre tlačiarnu HP LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarny a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.
- ⁴ Na základe testovania spoločnosti HP metódou typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR®. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- ⁵ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 s výnimkou prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Zapažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁵ S kazetou 26A (C5F94A, C5F93A) alebo 26X (G3V21A).
- ⁶ Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier formátu A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

